



GUIDA PRATICA

LAMPEGGIANTE O FARO TRONCO OVALE X AUTOMAZIONI

DAL 1969 Marchio registrato n. 00663069

FARO X SEGNALAZIONE MACCHINE ST-L12



CE Securvera ifa
Dir. 1999-5-CE
Made in Italy

ST-L12 Lampeggiatore *tronco cono*. *Intermittenza elettronica, lampada incandescenza*. Calotta arancio trasparente (disponibile rosso, giallo). Installazione consigliata a parete, su palo, *ripetitore di allarme remoto*, su cancelli automatici, macchine operatrici. Alimentazione 12 V. Assorbimento 1,2 A. Contenitore plastico ABS. Composto da base con fori di fissaggio e calotta. Dimensioni Ø116XH125XØ70 mm.

ST-L20 Lampeggiatore *tronco cono*. *Intermittenza elettronica, lampada da 30 W*. Alimentazione 220 V. Le rimanenti caratteristiche sono identiche alla **ST-L12**.

DICHIARAZIONE DEL COSTRUTTORE PER LA CONFORMITÀ CE

Lo SV-LPF: dichiara il produttore che risponde alle attuali normative europee; è comunque conforme alle specifiche delle Direttive R&TTE 99/5/EC, EMC 2004/108/EC, LVD 2006/95/EC. Rispondendo a tutti i massimi criteri di sicurezza ed affidabilità.

Securvera di Orsini Carlo ifa
Il Titolare

Orsini Carlo

SECURVERA I.F.A. 00157 ROMA VIA MONTI TIBURTINI 510 A/1 TEL FAX 0641732990

C.C.I.A.A. N° 5761 - REG. DITTE 25859 DEL 31-01-1972 - PARTITA IVA 06142341004


Sito <http://www.securvera.it> e-mail: securvera@securvera.it ASSISTENZA NON STOP CELLULARE 330288886

Antifurto, Antincendio, F.V.C.C. controllo da LAN e GSM, Automazione cancelli, brevetti avveniristici.

ESPLOSO PER LE INDICAZIONI DI MONTAGGIO E PARTI DI RICAMBIO

C = Calotta superiore in metacrilato trasparente di colore giallo
L = Lampada da 220 V. 40 W. 12 Vcc. 15 W 24 Vac. 15 W.
E = Elettronica relativa al voltaggio della lampada, impulsi luminosi e pause stessa cadenza (ingresso 220 Vca. Uscita intermittente 220 Vca. 30 W.)
S = viti per gli stop di fissaggio a parete oppure sulla sommità del pilastro
B = Base di appoggio e di fissaggio, composta da una parte trasparente in metacrilato, fissata con viti su supporto tronco ovale porta (accessori: elettronica, antenna, basamento da parete) lampada.

E = ELETTRONICA INTERMITTENTE 220 Vca.



Ingresso 220 Vca. Fili Bianchi
Uscita 220 Vca 30 W. Intermittente carico resistivo (lampadina 200 V. 30 W.), Fili Neri

SV-BML Base di fissaggio a parete per il faro **SV-LPF**. Costruita in materiale plastico con fori di ancoraggio. Permette il fissaggio perpendicolare del faro sulle pareti.



SV-ACL Antenna accordata **433,92 MHz** con base adattatore per faro **SV-LPF**. Stelo collegato al cavo **SM-R59** da 75 ohm. Lunghezza cavo 4,5 metri, non tagliare.

1 - Inserire il cavo di alimentazione nel foro ricavato sulla base, fissare la base sul piano di alloggiamento del lampeggiatore.

2 - Collegare i cavi di alimentazione alla scheda del lampeggiatore, (attenzione alla polarità per il lampeggiatore a 12 Vcc.).

3 - Chiudere il lampeggiatore avvitando la parte superiore a quella inferiore. La installazione delle parti elettriche, debbono essere eseguite da personale in possesso dei requisiti di legge, qualificati installatori di impianti elettrici e automazioni.

SV-LPF 271008



GUIDA PRATICA

LAMPEGGIANTE O FARO TRONCO OVALE X AUTOMAZIONI

DAL 1969 Marchio registrato n. 00663069

FARO X SEGNALAZIONE MACCHINE SV-LPF



SV-LPF Faro in metacrilato semitrasparente di colore giallo. Figura tronco ovale. Contiene **1 lampada** con portalampade. Da Installare su centrali che dispongono di elettronica a lampeggi diversificati, i quali segnalano i diversi movimenti del cancello. Fissaggio a parete oppure su base (opzionale). È provvisto di attacchi per un antenna (opzionale). Alimentazione 220 V. 50 Hz. Assorbimento **30 W**. Dimensioni d'ingombro senza accessori L133XH130XS85 mm.

DICHIARAZIONE DEL COSTRUTTORE PER LA CONFORMITÀ CE

Lo SV-LPF: dichiara il produttore che risponde alle attuali normative europee; è comunque conforme alle specifiche delle Direttive R&TTE 99/5/EC, EMC 2004/108/EC, LVD 2006/95/EC. Rispondendo a tutti i massimi criteri di sicurezza ed affidabilità.

Securvera di Orsini Carlo ifa

Il Titolare

SECURVERA I.F.A. 00157 ROMA VIA MONTI TIBURTINI 510 A/1 TEL. FAX 0641732990

C.C.I.A. N° 5761 - REG. DITTE 25859 DEL 31-01-1972 - PARTITA IVA 06142341004

Sito <http://www.securvera.it> e-mail: securvera@securvera.it ASSISTENZA NON STOP CELLULARE 330288886

Antifurto, Antincendio, F.V.C.C. controllo da LAN e GSM, Automazione cancelli, brevetti avveniristici.